

Verhuur Showtec 50359 DMX Merge - 2 richtingen DMX samenvoegen

Model: HU-DMXMERGE

Merk: Showtec



De Showtec DMX Merge laat u twee DMX-controllers combineren in één DMX-lijn of een tweede tafel als back-up-tafel gebruiken.

Het apparaat heeft 3 modi:

1) HTP (High Take Precedence) In dit geval kunt u twee gelijke tafels met dezelfde adrestoewijzing op één lijn gebruiken. Het DMX-kanaal met de hoogste waarde heeft prioriteit.

2) Back-up-modus. Het apparaat is verbonden met twee DMX-tafels. Kanaal A heeft voorrang. Als kanaal A faalt of geen DMX-kanaal heeft, kan kanaal B de show overnemen.

3) Combineer-modus. Twee tafels kunnen op één lijn gecombineerd worden. U kunt bijvoorbeeld een scene-setter en een DMX-operator op één lijn draaien. De Scene-setter zal werken op kanaal 1-96, terwijl de DMX-operator zal de kanalen 97 en hoger zal hebben.

Deze posities kunnen vrij ingesteld worden met de microschakelaars.

Spanning: 230V

Voedingsvereisten: DC 9V, 300 mA Min.

(Inclusief AC/DC-adapte)

DMX-input: twee 3-polige

XLR-aansluitingen mannelijk op het voorpaneel

Extra: twee 3-polige

XLR-aansluitingen mannelijk op het achterpaneel

DMX output: twee 3-polige

XLR-aansluitingen vrouwelijk op het voorpaneel

Extra één 3-polige

XLR-aansluiting vrouwelijk op het achterpaneel

Afmetingen: 483 x 73 x 45 mm (LxBxH)

Gewicht: 1,15 kg

[50359_MANUAL_D_V1.pdf](#)

[50359_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

[50359_MANUAL_GB_V2.pdf](#)