

Verhuur Briteq BT-LASER2000 RGB 2W Class-IV RGB-laser 2W DMX / ILDA

Model: HU-BT2000

Merk: Briteq



Een prachtige en krachtige 2W Class-IV RGB-laser voor al uw evenementen! Perfect voor clubs, discotheken, verhuurbedrijven.

- Een prachtige 2Watt klasse-IV RGB-kleurenlaser, uitgerust met 1 krachtige, temperatuurgestuurde RGB-laser:
 - 500mW Rode laser (638nm)
 - 500mW Groene laser (520nm)
 - 1000mW Blauwe laser (450nm)
- Deze single source laser garandeert een perfecte uitlijning van de stralen en kleuren met **perfect wit** als resultaat.
- Dankzij 20kHz scanners projecteert deze "BT-LASER2000 RGB" scherpe RGB-figuren!
- 100% ILDA-compatibel voor volledige flexibiliteit!
- Ondersteunt zowel **TTL** (in DMX-mode) als **ANALOGE kleursturing** (in ILDA-mode).
- De interne SD-kaartlezer maakt het mogelijk om uw eigen patronen en logo's te projecteren. Op de meegeleverde SD-kaart kunt u tot 100 mappen aanmaken met elk maximaal 255 bestanden.
- De firmware kan ge-update worden met de SD-kaart.
- De 6 gebruikersmodi maken deze laser zeer eenvoudig te gebruiken:
 - **MUSIC CONTROL**: 100% plug & play, sluit de laser gewoon aan op het lichtnet om een ongelooflijke, muziekgestuurde, lasershow te starten op basis van de 86 interne patronen! Perfect voor verhuurbedrijven!!
 - **MASTER/SLAVE-modus**: Verschillende apparaten kunnen worden gebruikt in volledig gesynchroniseerde muziekmodus: verbazingwekkend en zeer eenvoudig te gebruiken!
 - **AUTOMATISCHE modus**: alle interne programma's worden automatisch getoond, geen muziek nodig. Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen voor een snelle of zachte show.
 - **DMX-modus**: drie opties mogelijk:
 - 1 kanaal voor uiterst eenvoudige installatie en gebruik!
 - 13 kanalen voor volledige controle over alle interne programma's!
 - 17 kanalen voor de volledige controle over de kleuren mixing.
 - **ILDA-modus**: sluit de laser aan op elke PC met ILDA-compatibele interface en gebruik elke professionele lasersoftware om verbluffende lasershows te maken, logo's te creëren, enz.
 - **SD-CARD modus**: afspelen van voorgeprogrammeerde shows, logo's, patronen op de SD-kaart.

- Laserprojecties kunnen worden aangepast aan de grootte van de zaal met X/Y-beeldzoombediening.
- LCD-display voor eenvoudige navigatie in het instellingenmenu.
- Grafieken kunnen worden gespiegeld voor projecties achter een transparant scherm.
- Blanking technologie voor mooie losse stralen
- Perfect voor gebruik in clubs, discotheken, publiciteit, tentoonstellingen en nog veel meer ...
- **VEILIGHEID VOOROP!** Klasse-IV lasers (meer dan 500mW output) kunnen het menselijk oog zeer erg beschadigen, dus koop nooit zo'n hoog vermogen laser zonder te controleren of hij de strenge laserveiligheidstests heeft doorstaan! Deze laser voldoet aan de Europese EN 60825-1:2014 norm voor Laserveiligheid! Hij is uitgerust met extra veiligheidsmaatregelen zoals:
 - **Scannercontrole:** als een scanner uitvalt, wordt de uitvoer afgesloten.
 - **Vergrendeling met mechanische sluiters:** druk op de veiligheidsschakelaar om de uitgang uit te schakelen.
 - **Sleutelschakelaar:** alleen geautoriseerde en goed getrainde operators mogen de laser gebruiken.

Algemeen : Afmetingen (cm): 26 x 18.5 x 15.5

Algemeen : Gewicht (kg): 5.05

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 42

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone sound, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX, ILDA

Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: None

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 1

Controle : maximum DMX kanalen: 17

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: Nee

Licht : kleuren: RGB

Licht : kleuren mengen: Nee

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025662116

[BT-LASER2000 RGB - Manual V1.1 NL](#)

[BT-LASER2000_RG PDF leaflet Nederlands](#)